

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 9101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- **ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ**
α) Εντός του Γ.Π.Α. :
β) Εκτός του Γ.Π.Α.:
- **HOLD**
ΑΝΑΜΟΝΗ
- **TRANSFER**
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ
- **REDIAL**
ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
- **CALL PICK UP**
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ
- **AUTO CALLBACK**
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
- **CALL FORWARD**
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ
- **CONFERENCE**
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
- **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΝΗΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 0 ΕΩΣ 9**
- **ABBREVIATED DIALING**
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 0 ΕΩΣ 9



ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ

α) *Εντός του Γ.Π.Α. :*

- Σηκώστε το ακουστικό, ακούτε σήμα του κέντρου.
- Επιλέξτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε.
- Περιμένετε να απαντήσει.

Αν η γραμμή είναι κατειλημμένη χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα **AUTO CALLBACK** ([βλ. σχετική παράγραφο](#)) ή ξαναπροσπαθήστε *αργότερα*).

β) *Εκτός του Γ.Π.Α.:*

- Σηκώστε το ακουστικό, ακούγετε σήμα του κέντρου.
- Πατήστε **9** (δεν θα ακούσει σήμα του Ο.Τ.Ε).
- Επιλέξτε τον εξωτερικό αριθμό που θέλετε.

HOLD / ΑΝΑΜΟΝΗ

Για να βάλετε μία κλήση σε αναμονή :

- Πατήστε **FLASH**, η κλήση σας μπήκε σε αναμονή.

Για να πάρετε πίσω την κλήση σας :

- Πατήστε **2 φορές FLASH**.
-

TRANSFER / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

Για να μεταβιβάσετε μία κλήση σε άλλη συσκευή :

- Πατήστε **FLASH**, ακούτε το σήμα επιβεβαίωσης (3 μπιπ).
- Επιλέξτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε να μεταβιβάσετε η κλήση.
- Περιμένετε να απαντήσει, ανακοινώστε την κλήση και κατεβάστε το ακουστικό.

Σημείωση:

Αν η γραμμή είναι κατειλημμένη ή δεν απαντά τότε πατήστε 2 φορές FLASH.

REDIAL / ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

- Σηκώστε το ακουστικό
 - Πατήστε **# 9**
-

CALL PICK UP / ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Για να απαντήσετε μία κλήση που κουδουνίζει σε άλλη συσκευή πρέπει :

- Σηκώστε το ακουστικό.
 - Πατήστε **# 1**.
-

AUTO CALLBACK / ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

Για επανάκληση ενός εσωτερικού που είναι :

- Κατειλημένο
- Δεν απαντά

Πρίν κατεβάσετε το ακουστικό σας :

- Πατήστε **FLASH**, ακούτε το σήμα ενεργοποίησης (3 μπιπ).
- Πατήστε *** 7**. Ακούτε το σήμα ενεργοποίησης (3 μπιπ).
- Κατεβάστε το ακουστικό σας.

Το σύστημα θα σας δώσει τον τριπλό κουδουνισμό προτεραιότητας, όταν ο τηλεφωνικός αριθμός που καλέσατε είναι διαθέσιμος :

- Σηκώστε το ακουστικό σας, αυτόματα το σύστημα καλεί τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό.

Για να ακυρώσετε τη δυνατότητα :

- Σηκώστε το ακουστικό σας,
 - Πατήστε **# 7**.
-

CALL FORWARD / ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

- Σηκώστε το ακουστικό σας, ακούτε το σήμα του κέντρου.
- Πατήστε * 5, συνεχίζετε να ακούτε το σήμα του κέντρου.
- Επιλέξτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο θέλετε να πηγαίνουν οι κλήσεις σας και ακούτε το σήμα ενεργοποίησης (3 μπιπ).

Για να ακυρώσετε τη δυνατότητα :

- Σηκώστε το ακουστικό σας.
- Πατήστε # 5.

Οι κλήσεις επανέρχονται στη συσκευή σας.

CONFERENCE / ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

Για να κάνετε μία τηλεφωνική συνδιάσκεψη, ενώ έχετε την πρώτη κλήση στο ακουστικό σας :

- Πατήστε **FLASH**, ακούτε το σήμα επιβεβαίωσης (3 μπιπ), η κλήση μπήκε σε αναμονή και ακούτε το σήμα του κέντρου.
 - Επιλέξτε το εσωτερικό ή εξωτερικό τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε να μιλήσετε.
 - Μόλις απαντήσει, πατήστε πάλι **FLASH**, είστε σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη.
 - Αν δεν απαντά ή είναι κατειλημμένο, πατήστε **2 φορές FLASH**, για να επιστρέψετε στον αρχικό συνομιλητή σας.
 - Για να αφαιρέσετε τον τρίτο συνομιλητή από την συνδιάσκεψη, πατήστε **FLASH**.
-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΝΗΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 0 ΕΩΣ 9

- Σηκώστε το ακουστικό.
- Πατήστε # 33, ακούτε το σήμα του κέντρου.
- Επιλέξτε τη θέση από το 0 έως το 9 όπου θα προγραμματιστεί ο αριθμός.
- Πληκτρολογείτε 9 και τον τηλεφωνικό αριθμό του Ο.Τ.Ε.
- Πατήστε # για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Συνοπτικά:

33, θέση (0 - 9), 9 αριθμός Ο.Τ.Ε, #

ABBREVIATED DIALING / ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 0 ΕΩΣ 9

- Σηκώστε το ακουστικό σας.
- Πατήστε * 3 και τον αριθμό θέσης 0 - 9.,
- Περιμένετε να ολοκληρωθεί η κλήση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Κέντρο Διαχείρισης Τηλεματικού Δικτύου στα τηλέφωνα 4885-4889.