

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ F-700, 2500-MMGK
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- **ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ**
α) Εντός του Γ.Π.Α. :
β) Εκτός του Γ.Π.Α.:
- **TRANSFER**
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
- **LAST NO REDIAL**
ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
- **AUTO CALLBACK**
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
- **CALL PARK & ANSWER BACK**
ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ
ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
- **CONFERENCE**
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
- **CALL FORWARD**
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ,
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ
- **PROGRAM**
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ
- **ABBREVIATED DIALING**
ΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΣ



ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ

α) Εντός του Γ.Π.Α. :

- Σηκώστε το ακουστικό, ακούτε σήμα του κέντρου.
- Επιλέξτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε.
- Περιμένετε να απαντήσει.

Αν η γραμμή είναι κατειλημμένη χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα **AUTO CALLBACK** ([βλ. σχετική παράγραφο](#)) ή ξαναπροσπαθήστε αργότερα).

β) Εκτός του Γ.Π.Α.:

- Σηκώστε το ακουστικό, ακούγετε σήμα του κέντρου.
- Πατήστε **9** (δεν θα ακούσει σήμα του Ο.Τ.Ε).
- Επιλέξτε τον εξωτερικό αριθμό που θέλετε.

TRANSFER / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

- Πατήστε **FLASH (F-700)** ή **RECALL (2500 MMGK)** της συσκευής σας, θα ακουστεί σήμα επιβεβέωσης (3 μπιπ). Αυτόματα η κλήση σας μπάκε σε αναμονή και ακούτε το σήμα του κέντρου.

- Επιλέξτε τον εσωτερικό αριθμό στον οποίο θέλετε να μεταβιβάζετε την κλήση.
 - Περιμένετε να απαντήσει, ανακοινώστε την κλήση και κατεβάσετε το ακουστικό σας.
 - Αν η γραμμή είναι κατειλημμένη ή δεν απαντά πατήστε δύο(2) φορές FLASH ή δύο(2) φορές RECALL για να επανέλθει η κλήση σε σας.
-

LAST NO REDIAL / ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

Για την συσκευή 2500 MMGK :

- Σηκώστε το ακουστικό.
- Πατήστε **# 9**.

Για την συσκευή F-500 :

- Σηκώστε το ακουστικό.
 - Πατήστε **REDIAL**.
-

AUTO CALLBACK / ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

Για επανάκληση ενός εσωτερικού που είναι :

- α) κατειλημμένο
- β) δεν απαντά,

τότε πριν κατεβάσετε το ακουστικό σας,

- πατήστε **FLASH** ή **RECALL**, ακούτε το σήμα επιβεβαίωσης (3 μπιπ).
- πατήστε *** 7**. Θα ακούσετε το σήμα ενεργοποίησης (3 μπιπ).
- κατεβάστε το ακουστικό σας.

Το σύστημα θα σας δώσει τον τριπλό κουδουνισμό προτεραιότητας όταν, ο αριθμός που καλέσατε είναι πλέον διαθέσιμος.

- Τότε σηκώστε το ακουστικό σας, το σύστημα καλεί αυτόματα τον εσωτερικό αριθμό.
 - Για να ακυρώσετε τη δυνατότητα :
 - Σηκώστε το ακουστικό.
 - Πατήστε **# 7**.
-

CALL PARK & ANSWER BACK / ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

- Πατήστε **FLASH** ή **RECALL**, ακούτε το σήμα επιβεβαίωσης (3 μπιπ).
 - Πατήστε *** 6**, θα ακούσετε το σήμα ενεργοποίησης (3 μπιπ), η κλήση σας μπήκε σε αναμονή.
 - Συγγρατήστε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό της συσκευής και κατεβάστε το ακουστικό.
 - Πατήστε **# 6** και τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό της συσκευής που βάλατε την κλήση σε αναμονή και μιλήστε.
-

CONFERENCE / ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

Εφόσον έχετε την πρώτη κλήση στο ακουστικό σας :

- Πατήστε **FLASH** ή **RECALL**, ακούτε το σήμα επιβεβαίωσης (3 μπιπ), η κλήση μπήκε σε αναμονή, θα ακουστεί το σήμα του κέντρου.
 - Επιλέξτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε.
 - Πατήστε πάλι **FLASH** ή **RECALL** και βρίσκεστε σε συνδιάσκεψη.
 - Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να προσθέσετε και άλλον συνομιλητή.
 - Για να αφαιρέσετε τον τελευταίο συνομιλητή από την συνδιάσκεψη :
 - Πατήστε **FLASH** ή **RECALL**.
-

CALL FORWARD / ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ

- Σηκώστε το ακουστικό, ακούτε το σήμα του κέντρου.
- Πατήστε * **5**, συνεχίζετε να ακούτε το σήμα του κέντρου.
- Επιλέξτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο θα πηγένουν οι κλήσεις και θα ακούσετε το σήμα ενεργοποίησης (3 μπιπ).

Για να ακυρώσετε την δυνατότητα :

Πατήστε **# 5**.

Οι κλήσεις επανέρχονται στην τηλεφωνική συσκευή σας.

PROGRAM / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ

Με τις τηλεφωνικές συσκευές F-700 και 2500 MMGK έχετε την δυνατότητα να προγραμματίσετε στην μνήμη του τηλεφωνικού κέντρου μέχρι 10 τηλεφωνικούς αριθμούς. Για να προγραμματίσετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

- Πατήστε **# 33**, ακούτε το σήμα κέντρου.
- Επιλέξτε τον αριθμό θέσης, από **0** μέχρι **9**, στην οποία θέλετε να αποθηκευτεί ο τηλεφωνικός αριθμός.
- Πατήστε **9** και τον τηλεφωνικό αριθμό του Ο.Τ.Ε που θέλετε να αποθηκεύσετε.
- Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πατήστε **#** και θα ακούσετε το σήμα επιβεβαίωσης (3 μπιπ).

Συνοπτικά : **# 33**, θέση (0-9), **9**, αριθμός Ο.Τ.Ε, **#**

ABBREVIATED DIALING / ΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΣ

- Σηκώστε το ακουστικό, ακούτε το σήμα του κέντρου.
- Πατήστε * **3** και τον αριθμό θέσης (0 μέχρι 9).
- Περιμένετε να ολοκληρωθεί η κλήση.